



DIGITALE MULTIMETER MM 1-3

BENNING

Kenmerken

- Compacte digitale multimeter met voltsensor voor contactvrije herkenning van de fasespanning over een akoestisch signaal verbonden met een rode LED-weergave
- Snel opsporen van kabelbreuken, defecte lampen in openliggende leidingen (kabelgoten, lichtkettingen) vanaf de fasekant
- Aanduidingsomvang: LCD display 2000 Counts
- Voltsensor: Ja
- Geheugenfunctie: HOLD, MAX/MIN
- Meetmethode: RMS

Technische eigenschappen

- Nauwkeurigheid: 0,5%
- Spanning AC: 0,1 mV - 750 V
- Spanning DC: 0,1 mV - 1000 V
- Stroom AC: 1 mA - 10 A
- Stroom DC: 1 mA - 10 A
- Weerstand: 0,1 - 20 M
- Doorgang/Diode: Ja/Ja
- Frequentie: 1 Hz - 20 MHz
- Capaciteit: 1 pF - 2 mF
- Temperatuur: -20 tot +800 °C
- Meetcategorie: CAT III 600 V

Leveringsomvang

- Veiligheidsmeetkabels
- Rubberen bescherming
- Tas
- Temperatuurdraadvoeler
- Batterijen (2x micro)

Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant
41-10486-425	MM 1-3 (044083)

